



www.jbctools.com

MANUAL DE INSTRUCCIONES



ESHT

Soporte con protectores & extractores

Este manual corresponde a la siguiente referencia:

ESHT-A

Lista de componentes

Incluye los siguientes artículos:



Soporte para protectores & extractores 1 unidad

Juego de accesorios para ESHT 1 unidad

Ref. 0027797 incluye:



Manual 1 unidad
Ref. 0029276

Protectores

Ref. P2220 1 unidad
P2230 1 unidad
P2235 1 unidad
P4000 1 unidad
P4010 1 unidad



Trípodes

Ref. T2050 1 unidad
T2250 1 unidad



Tubo de succión

Ref. 0932330 1 unidad



Extractores

Ref. E2184 1 unidad
E2064 1 unidad
E2052 1 unidad



Juego de ventosas

Ref. 0930110 1 unidad
incluye:



Ventosa Ref. 0934050 - Ø 10 (x3)

Ventosa Ref. 0934070 - Ø 4,7 (x3)


Características y conexiones

Unidad de control JTSE

no incluido, se vende por separado



Activa la bomba de succión



Tubo de succión
Ref. 0932330

Para trípodes y extractores

alternativa




Extractores / Trípodes

Ref. véase página 2


Funcionamiento

1. Colocar




Coloque el extractor con la ventosa adecuada y presione el botón de succión.

2. Calentar



Caliente el componente.



3. Extraer





El componente se eleva automáticamente cuando se funde la soldadura.

Protectores y extractores

Para componentes pequeños (1) y (2).
Recomendamos utilizar el protector + trípode.



Para componentes grandes (3) y (4) JBC recomienda utilizar extractores manuales.



Accesorios




Protectores				
Incl. en ESHT	N.º*	Ref.	A x B (mm)	A x B (pulg.)
		P3353	4,3 x 3	0.16 x 0.12
		P3786	5.2 x 5.2	0.20 x 0.20
		P3352	5.2 x 7.5	0.20 x 0.29
		P3355	5.2 x 9.5	0.20 x 0.37
		P3356	6.2 x 4.2	0.24 x 0.16
		P3785	7.2 x 7,2	0.28 x 0.28
		P3784	8.2 x 8.2	0.32 x 0.32
		P4035	9 x 13	0.35 x 0.51
		P4040	9.5 x 19	0.7 x 0.74
		P4080	9.5 x 21	9.5 x 0.83
●	32	P2220	10 x 10	0.39 x 0.39
		P4045	10.5 x 21	0.14 x 0.82
		P4090	11 x 16	0.43 x 0.63
●	24	P2235	12 x 17	0.47 x 0.67
		P1249	12 x 23	0.47 x 0.9
●	44	P4000	12.5 x 12,5	0.49 x 0.49
		P3354	13.2 x 13.2	0.52 x 0.52
		P4025	13.5 x 21.5	0.53 x 0.85
●	48	P2230	15 x 15	0.59 x 0.59
●	60	P4010	17 x 17	0.67 x 0.67
		P4005	18 x 29	0.71 x 1.14
		P4030	18.5 x 18.5	0.73 x 0.73
		P1068	18.5 x 24	0.73 x 0.94
		P2685	28.5 x 28.5	1.12 x 1.12
		P4085	31.5 x 31.5	1.24 x 1.24
		P2672	33 x 46	1.30 x 1.18
		P4002	50 x 50	1.97 x 1.97
		P3357	52.5 x 14	2.06 x 0.55

* Número correspondiente en ESHT.

Accesorios



Extractores				
Incl. en ESHT	N.º*	Ref.	A x B (mm)	A x B (pulg.)
●	52	E2052	20 x 20	0.79 x 0.79
●	64	E2064	20 x 26	0.79 x 1.02
●	80	E2184	24 x 24	0.94 x 0.94
		E2068	27 x 27	1.06 x 1.06
		E4020	28.5 x 28.5	1.12 x 1.12
		E4015	31.5 x 31.5	1.24 x 1.24
		E2084	33 x 33	1.30 x 1.30
		E2100	38 x 38	1.50 x 1.50
		E2124	45 x 45	1.77 x 1.77



Trípodes				
Incl. en ESHT	N.º*	Ref.	ø (mm)	ø (pulg.)
●	39	T2050	39	1.53
●	85	T2250	85	3.35



Extractor manual				
Incl. en ESHT	N.º*	Ref.	ø (mm)	ø (pulg.)
		E2190	7	0.27

* Número correspondiente en ESHT.

Seguridad



Es imprescindible cumplir estas recomendaciones de seguridad para evitar el riesgo de descarga eléctrica, incendio o explosión.

- No utilice el equipo para otros fines que no sea la la reparación de la PCB. El uso incorrecto puede provocar un incendio.
- La temperatura de las superficies accesibles puede seguir siendo alta después de apagar la unidad. Manéjese con cuidado.
- Tenga cuidado con los humos que se generan durante la soldadura.
- Mantenga el lugar de trabajo limpio y ordenado. Utilice gafas y guantes de protección adecuados cuando trabaje para evitar daños personales.
- Tenga cuidado con los restos de estaño líquido ya que, al contacto con la piel, pueden causar quemaduras.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de ocho años y también por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia, siempre que lo hagan bajo supervisión y después de haber recibido las instrucciones adecuadas sobre el uso del aparato y comprendan los peligros que conlleva. No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Los niños no deben realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.

Especificaciones

ESHT

Soporte con protectores & extractores

Ref. ESHT-A

- Peso neto total: 1,20 kg
- Dimensiones / Peso total del paquete: 320 x 140 x 120 mm / 1.53 kg
(L x Al x An)

Cumple los estándares CE.
ESD safe.

JBC

Garantía

Esta garantía de 2 años cubre este equipo contra cualquier defecto de fabricación, incluyendo la sustitución de partes defectuosas y mano de obra.

La garantía no cubre el desgaste del producto por uso o por mal uso.

Para que esta garantía sea válida, el equipo debe ser devuelto, a portes pagados, al distribuidor donde se compró.



Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos.

De conformidad con la Directiva europea 2012/19/UE, los aparatos electrónicos deben ser recogidos y devueltos a un punto de reciclado autorizado al final de su vida útil.



www.jbctools.com